

Produktinformation

Suevia Selbstregulierendes Heizkabel 4m - Frostschutz-Heizleitung 230V - 101.1504

Art-Nr.: 32-1011504 / GTIN: 4025338983579 / Marke: [Suevia](#)



40,60 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Diese Heizkabel schützen Ihre Wasserleitungen zuverlässig gegen Frost und schützen diese vor dem Einfrieren. Der integrierte Frostschutz-Thermostat am Anfang des Kabels schaltet das Kabel bei ca. +3°C ein und bei ca. +10°C wieder aus. Die Heizleistung regelt sich zusätzlich in jedem Bereich automatisch und stufenlos in Abhängigkeit von der Rohrleitungstemperatur zwischen 10-13 Watt

Produktinformation

pro Meter.

Montagehinweise:

Der Einbau erfolgt parallel zum Stahlrohr an der Unterseite. Das Einfrieren der Kaltwasserleitung (bis 1 Zoll) wird durch die Frostschutz-Heizleitung auch bei sehr kalten Umgebungstemperaturen verhindert. Der Thermostat muss an der kältesten Stelle installiert werden. Das gesamte Heizkabel schaltet durch den Thermostat selbstständig bei einer Rohrtemperatur von ca. 3°C ein und bei ca. 10°C aus. Die Leitung mit Heizkabel muss zusätzlich isoliert werden. Im Tierbereich ist die Frostschutz-Heizleitung vor Verbiss oder anderen Beschädigungen zu schützen. Die Heizleitung darf nicht abgeschnitten werden. Verbleibende Restlängen werden bei der Verlegung in Windungen um das Stahlrohr gelegt. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter muss bauseits vorhanden sein. Wird eine Frostschutz-Heizleitung auf eine Kunststoff-Leitung verlegt, achten Sie bitte darauf, dass diese für Warm- und Kaltwasser geeignet sind. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, mit einem Alu-Klebeband umwickelt werden.

Vorteile:

- . Selbstregulierendes Heizkabel
- . Integrierter Thermostat
- . Zuverlässiger Schutz für Metall- und Kunststoffrohre
- . Automatische Regelung in Abhängigkeit von der Rohrleitungstemperatur
- . Einfache Montage - Wartungsfrei

Technische Daten:

- . Selbstregulierendes Heizkabel mit Thermostat am Anfang
 - . Länge: 4 m
 - . Anschluss: 230 Volt
-



Produktinformation

- . Stromverbrauch: ca. 10-13 Watt / Meter
- . Zuleitung: 2m (kalt)
- . Kabelaufbau: Schuko-Stecker

Anwendungsbereiche:

- . Zum Frostfreihalten von Wasserleitungen

Lieferumfang:

- . 1x Suevia Selbstregulierendes Heizkabel 4m - 101.1504
- . 1x Ausführliche Montageanleitung